

ÄÄNIARVOT JA TEHOT DIVK-300

DIVK-300

Säätöas. () jännite V	60	80	100	120	135	160	180	230
Äänenpainetaso L_{pA} asennustilaan dB(A)		20	24	28	30	33	38	40
Poisto- (P) ja tulo- (T)	Hz	P T	P T	P T	P T	P T	P T	P T
kanavien ääni	63	43 48	47 55	52 57	51 60	56 64	58 64	59 64
tehotasot	125	43 48	50 54	52 56	53 59	58 62	59 63	62 64
= L_W	250	34 34	40 42	44 46	46 48	52 52	53 54	58 56
eri oktaavi-kaistoittain	500	28 33	34 41	37 44	39 46	44 50	46 52	50 55
	1000	24 31	31 40	36 46	39 47	41 51	43 52	46 54
	2000	18 26	25 35	30 39	33 42	38 48	41 51	45 55
	4000	0 13	17 27	24 32	27 35	32 39	35 41	39 44
	8000	0 0	0 0	0 17	0 24	17 29	22 32	27 36
Kokonaistehotaso L_{WA}		32 37	38 45	41 48	44 50	48 55	50 57	54 60
Ilmavirrat dm^3/s		P T	P T	P T	P T	P T	P T	P T
poisto- (P) ja tulo- (T)		14 10	26 22	36 32	43 38	52 48	68 60	80 72